

# marantz®

## Product Information

2012年6月1日



### NR1403

5.1ch AV サラウンドレシーバー

カラー:ブラック

希望小売価格:50,400円(税別 48,000円)

発売時期:2012年6月下旬

#### 主な特長

- スリムでコンパクトなボディサイズ  
リビングルームにもすっきり置けるサイズとデザイン
- 5ch フルディスクリート・パワーアンプ  
コンパクトなボディから、驚きの高音質
- Audyssey MultEQ  
リスニングルームに最適なスピーカー設定を自動で行います
- HDMI 6 入力/1 出力  
クラス最多、余裕の6入力でHDMI機器が増えても安心
- フロントHDMI入力  
ビデオカメラもゲーム機も手軽につないで楽しめます
- ユーザーフレンドリーなインターフェース  
多彩な機能を誰にでも使いやすく

[www.marantz.jp](http://www.marantz.jp)

because music matters

## スリムでコンパクトなボディサイズ

フラットテレビ用のラックにもきれいに収まる高さ105mm、奥行き367mmの省スペース設計。奥行が短い  
ため余裕をもってラック内の配線ができ、断線や接触不良などのトラブルも避けることができます。

## 5ch フルディスクリート・パワーアンプ

スリムでコンパクトなボディに実用最大出力 80W (6Ω) のフルディスクリート・パワーアンプを搭載。ディス  
クリート構成にすることにより歪を低減し、S/N 比を向上させました。5ch のパワーアンプをヒートシンクに  
一列にマウントするインライン配置によって、チャンネル間の温度差に起因する特性のばらつきを抑え、  
つながりの良いサラウンド再生を実現。静寂に包まれたコンサートホールの空気感、大音響が轟く映画  
館の臨場感をリビングルームで味わうことができます。

## Audyssey MultEQ

専用マイクによるオートセットアップ機能「Audyssey MultEQ」を搭載。スピーカーの距離、レベル、およ  
びサブウーファースのクロスオーバー周波数を最適な状態に自動設定します。さらに、接続されたスピー  
カーとリスニングルームの音響特性を測定し、時間軸と周波数特性の両方を補正することで、ルームア  
コースティックを最適化。かんたんな操作でクリアな定位、シームレスで流れるようなサラウンド効果を楽し  
むことができます。

## HDMI 6 入力/1 出力

HDMI 入力は NR1402 から 2 系統増やし 6 系統を装備。3D 映像のパススルー、ARC、CEC、Deep Color、  
x.v.Color、Auto Lip Sync に対応しています。また、スタンバイパススルー機能により、アンプを使わない  
ときでも HDMI 入力信号をテレビに出力することができます。

## フロント HDMI 入力

フロントパネルに HDMI 入力を装備。ビデオカメラやスマートフォン、ゲーム機など、さまざまな HDMI 出  
力搭載機器を手軽に接続して楽しめます。

# marantz®

because music matters

## ユーザーフレンドリーなインターフェース

テレビ画面に表示される操作ガイドに沿って、誰でもかんたんに接続と初期設定ができる「セットアップアシスタント」機能。HDMI 映像にオーバーレイ表示可能な日本語対応 GUI。大きく読みやすくなった本体ディスプレイ表示。より理解しやすいセットアップメニューとボタン数を減らし使いやすさを向上させた専用リモコンなどにより、快適な操作性を実現しました。

## その他の特長

Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio 対応 / ピュアダイレクト機能 / 圧縮音源を原音に近い状態に復元する「M-DAX2」 / Audyssey Dynamic EQ、Audyssey Dynamic Volume / Bluetooth レシーバー RX101(別売)対応 M-XPort / FM/AM チューナー / 10 分から 120 分まで設定可能なスリープタイマー / オートスタンバイ機能 / CEC スタンバイ時の待機電力を 0.5W に低減 / CD-ROM マニュアル

## 主な仕様

- 定格出力/フロント 50W + 50W、センター 50W、サラウンド 50W + 50W (8Ω、20Hz - 20kHz、THD0.08%)
- 実用最大出力/フロント 80W + 80W、センター 80W、サラウンド 80W + 80W (6Ω、JEITA)
- 周波数特性/10Hz - 100kHz(+1、-3dB、ダイレクトモード時)
- HDMI 端子/入力×6(フロント×1)、出力×1 (3D、ARC、DeepColor、x.v.Color、Auto Lip Sync、HDMI CECコントロール対応)
- 映像入力端子/コンポジット入力×3、コンポジット出力×1(モニター×1)
- 音声入出力端子/アナログ入力×3、光デジタル入力×1、同軸デジタル入力×1、2.1ch プリアウト×1 (FL/FR/SW) ヘッドホン出力×1
- その他の入出力端子/M-XPort×1、FM チューナーアンテナ入力×1、AM チューナーアンテナ入力×1、セットアップマイク入力×1、マランツリモートバス (RC-5) 入出力×1
- FM/AM チューナー受信周波数帯域/FM: 76.0 - 90.0MHz、AM: 522kHz - 1629kHz
- 消費電力/180W
- 待機電力/0.2W (通常スタンバイ) 0.5W (CEC スタンバイ)
- 最大外形寸法/W440×H105×D367mm
- 質量/8.3kg
- 付属品/簡単セットアップガイド、CD-ROM マニュアル、リモコン (RC018SR)、単 4 乾電池×2、セットアップマイク、FM 室内アンテナ、AM ループアンテナ、電源コード



※製品の仕様、および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。