



CD6004 CD PLAYER



HDAM SA2

SYMMETRIC
LAYOUT

CUSTOMISED
COMPONENTS

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO
TEXT

PURE
DIRECT

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

Wie würden Sie den Preisträger der Zeitschrift „What Hi-Fi Sound and Vision?“ verbessern? Ganz einfach: Halten Sie an der Philosophie der Hingabe für ein Produkt fest, behandeln Sie das kleinste Detail mit höchster Priorität, tun Sie alles Mögliche für die Optimierung der Lademechanik und der leistungsstarken Stromversorgung, beharren Sie mit dem CS4398 auf einem DA-Wandler in Premiumqualität und stellen Sie eine symmetrische Ausgangsstufe mit den HDAM-SA2-Verstärkern zur Verfügung. Und wenn Sie all dies getan haben, überprüfen Sie alles erneut, um mit noch spezielleren ausgesuchten Komponenten die Leistung und Qualität noch besser abzustimmen. Wir haben das Gerät auch mit einer soliden Bodenplatte ausgestattet und die Lademechanik zentral positioniert. Auf diese Weise konnten wir Vibrationen praktisch eliminieren. Darüber hinaus bedient die stabile, überdimensionierte Stromversorgung die digitalen und analogen Schaltkreise des Players. Alles in allem ist der CD6004 der perfekte Player für Musikliebhaber, die beste Leistung zu einem attraktiven Preis wünschen. Und auch für Freunde des mobilen Musikgenusses ist er dank der Verbindungsfähigkeit mit digitalen iPods ideal geeignet.

Main Features

- Hochwertiger CD-Player mit MP3 und WMA Wiedergabe, CD-R/RW kompatibel
- HDAM-SA2 Schaltung
- Hochwertige D/A-Wandler mit dem CS4398
- Ausgesuchte Audio Komponenten
- CD-Text
- Pitch Control, Quick-Replay-Funktion
- iPod kompatibler USB-Eingang

EAN

EU	CD6004/N1B	4951035044957	Schwarz
	CD6004/N1SG	4951035044964	Silver-Gold
UK	CD6004/T1B	4951035044971	Schwarz
	CD6004/T1SG	4951035044988	Silver-Gold



CD6004

CD PLAYER



AUSSTATTUNG	CD6004
CD-Kompatibilität: CD / CD-R/RW / SACD / WMA / MP3	o / o / - / o / o / o
CD-Text / SACD-Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag	o / - / o / o / o
iPhone / iPod-kompatibles USB	o
DAC Modus: USB / koaxial / optisch	- / - / -
HDAM-Version	HDAM+HDAM SA2
Leistungstrafo: Ringkern / EI	- / o
Hochwertige Audiokomponenten	o
Ausgesuchte Komponenten	o
Symmetrisches Schaltkreislayout	o
Zusätzliche Metallplatte zur Chassis-Verstärkung	o
Digitalausgang aus / Audio EX-Modus	o / o
Kopfhörer: Standard / Puffer / Stromgegenkopplung	- / o (HDAM-SA2) / -
SONSTIGES	
Getrennte Netzteile für Analog- und Digitalschaltkreise	o
Abschirmung des Systemblocks: Kupfer / Metall / ohne	- / - / o
Display: Dimmer / Aus	o / o
WIEDERGABE	
Programm	30
Anspielautomatik (AMS)	o
Wiederholung: Titel/Programm/A-B	o
Zufallswiedergabe	o
Schnellwiedergabe	o (5-60sec.)
EINGÄNGE / AUSGÄNGE	
Analogausgang (Cinch)	2ch
Digital optisch: Eingang / Ausgang	- / 1
Digital koaxial: Eingang / Ausgang	- / 1
Cinch, vergoldet	o
USB Audio (vorne) / Made for iPod / Works with iPhone	o / o / o
D-Bus	o
Kopfhörerausgang	o
Lautstärkeregler Kopfhörer	o

TECHNISCHE DATEN	
Laufwerk	DV11VF
Decoder	TA94A92FG
D/A-Wandler	Multi-bit, Delta-Sigma
DAC IC	CS4398
Digitalfilter	CS4398
Noise Shaper	CS4398
Tiefpassfilterstufe	HDAM
Ausgangverstärkerstufe	HDAM SA2
Kopfhörerverstärker	HDAM-SA2+Buffer
CDDA-AUDIO	
Frequenzgang	2 Hz - 20 kHz
Dynamikbereich	100 dB
Signal-Rauschabstand	110 dB
Klirrfaktor insgesamt	0,002 %
Kanaltrennung	110 dB
ALLGEMEINES	
Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz / Silber-Gold	- / - / o / o
Metallfront	o
Fernbedienung	RC004CD
Stromverbrauch in W	32
Standby-Stromverbrauch in W	0.3
Automatisches Ausschalten	o
Abnehmbares Stromkabel	o
Außenmaße (B x T x H) in mm	440 x 339 x 106
Gewicht in kg	7.0

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.