

**CD6005**  
LECTEUR CD



green standby  
eco friendly

Made for  
iPod iPhone

HDAM SA2

SYMMETRIC  
LAYOUT

CUSTOMISED  
COMPONENTS

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO  
TEXT

PURE  
DIRECT

USB  
UNIVERSAL SERIAL BUS

Basé sur l'architecture du CD 6004 primé « Meilleur lecteur CD de moins de 500 £ » du magazine « What Hi-Fi Sound and Vision? », le CD6005 en est une version améliorée par de nombreux composants supplémentaires soigneusement sélectionnés. Nous avons ajouté une plaque de fond métallique et avons centralisé l'emplacement du mécanisme des CD, éliminant ainsi toute vibration.

Une alimentation surdimensionnée permet au convertisseur analogique/numérique CS4398 et au circuit HDAM-SA2, petit amplificateur de signaux exclusif de Marantz, d'exprimer pleinement leurs qualités jusqu'aux bornes RCA plaquées or. Le lecteur CD a reçu une nouvelle télécommande qui pilote aussi l'amplificateur PM6005. On notera également un nouveau mode « veille basse consommation » et « veille automatique » qui réduit la consommation électrique. Le CD6005 est vraiment fait pour le mélomane qui ne cherche rien d'autre que la meilleure performance à un prix attractif. Il s'avère également parfait pour les amateurs de musique nomade, grâce à sa connectivité numérique iPod.

### Caractéristiques principales

- Lecture de CD, CD-R/RW, entrée USB-A certifiée « Fabriquée pour iPhone/iPod »
- Lecture des fichiers WAV, MP3, AAC et WMA par l'entrée USB-A
- Conversion numérique/analogique de haute qualité 192 kHz/24 bits (CS4398) avec une horloge précise
- Circuit HDAM-SA2 sur carte pour une qualité audio élevée
- Composant audio sur mesure
- Amplification séparée pour casque
- Double plaque de base pour une stabilité renforcée
- Sorties D/G/Coaxiale plaquée or

### EAN

EU	CD6005/N1B	4951035051184	noir
	CD6005/N1SG	4951035051177	Silver-gold

**CD6005**  
LECTEUR CD



CARACTÉRISTIQUES	CD6005
Compatibilité CD : CD / CD-R/RW / WMA / MP3 / AAC	• / • / • / • / •
CD-Texte / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data	• / • / • / •
Entrée USB compatible iPod/iPhone	•
Version HDAM	HDAM+HDAM SA2
Transformateur de puissance : El	•
Composants audio haute qualité	•
Composants sur mesure	•
Configuration symétrique des circuits	•
Plaque métallique supplémentaire en renfort du châssis	•
Désactivation sortie numérique / Mode Audio EX	• / •
Mémoire tampon pour le casque	• (HDAM-SA2)
DIVERS	
Circuit de redressement autonome pour les circuits analogiques et numériques	•
Affichage : Gradateur / Arrêt	• / •
LECTURE	
Lecture programmée (CD)	25
Répétition	•
Lecture aléatoire	•
ENTRÉES/SORTIES	
Sortie analogique (RCA)	2 voies
Sortie optique numérique	1
Sortie coaxiale numérique	1
Borne RCA plaquée or	•
D-Bus	•
Sortie casque	•
Réglage du volume casque	•

SPÉCIFICATIONS	
Mécanisme	CJDKT690
Conversion N/A	Multi-bit, Delta-Sigma
DAC IC	CS4398
Filtre numérique	CS4398
Réducteur de bruit	CS4398
Filtre passe-bas niveau	HDAM
Mémoire tampon de sortie	HDAM SA2
Amplification casque	HDAM-SA2 + mémoire tampon
CD AUDIO	
Réponse en fréquence	2 Hz - 20 kHz
Plage dynamique	100 dB
Rapport signal/bruit	110 dB
Taux de distorsion harmonique	0,002 %
Séparation des canaux	98 dB
GÉNÉRALITÉS	
Couleurs disponibles : black / silver-gold	• / •
Façade en métal	•
Télécommande	RC001PMCD
Consommation électrique	32 W
Consommation en veille	0,3 W
Mise hors tension automatique	•
Câble d'alimentation détachable	•
Dimensions maximales (L x P x H)	440 x 338 x 105 mm
Poids	6,6 kg

Le partenaire idéal  
**PM6005**



Amplificateur intégré avec entrée numérique

L'apparence et les caractéristiques de ce produit sont susceptibles de modifications par Marantz sans préavis.