

# marantz®

## NR1605

### AMPLIFICATEUR AUDIO VIDÉO RÉSEAU SLIM



Si vous (ou peut-être votre partenaire) ne souhaitez pas un boîtier volumineux au milieu du salon, vous pouvez envisager d'adopter l'amplificateur compact NR1605 AV. Mais ne vous laissez pas tromper par ses dimensions réduites : il possède autant de punch que ses grands frères, et restitue un son Surround impressionnant grâce à ses 7 canaux dotés chacun d'une puissance de sortie de 90 W et aux décodeurs audio Dolby True HD et DTS-HD. Il intègre aussi des fonctionnalités Bluetooth® et WiFi, de façon à pouvoir écouter vos musiques numérisées, quel que soit leur emplacement de stockage. Bien que très compact, cet ampli-tuner présente les mêmes capacités réseau pour le streaming audio que ses frères plus imposants. Il diffusera vos radios Internet préférées, vos flux AirPlay et Spotify Connect, ainsi que les flux audio HD sans interruption et le streaming DSD. Mais la qualité audio n'est pas le seul aspect spectaculaire du NR1605 : il délivre aussi une image de qualité supérieure grâce à ses capacités de transmission 4k 60 Hz, à la superposition de l'interface graphique à l'image et à son interpolation 4k. Il offre des fonctionnalités multi-pièces/multisources sans requérir d'amplificateur supplémentaire. De plus, la configuration est facile, grâce à une interface graphique utilisateur avancée, à un assistant de configuration et à la fonction Audyssey MultEQ avec son microphone de mesure. Pas besoin d'étudier le manuel, il suffit de suivre les instructions apparaissant à l'écran. Comme de nombreux modèles sortis cette année, le NR1605 présente un mode ECO intelligent qui réduit considérablement votre consommation de courant. Facilité d'utilisation avec les boutons Smart Select, élégance des lignes, puissance et impact sonore : que demander de plus ?

#### Caractéristiques principales

- Wi-Fi et Bluetooth intégrés
- Décodeurs Dolby TrueHD et DTS HD Master Audio
- Amplificateur de puissance indépendant 7 x 90 W
- Étalonnage de pièce Audyssey MultEQ
- Version HDMI la plus récente avec une résolution 4k 60 Hz 4:4:4
- 7+1 entrées HDMI / 1 sortie (4k 60 Hz, 3D, ARC, Deep Color)
- Interpolation HDMI 1080p, 4k 30 Hz
- MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF
- Streaming audio AirPlay : FLAC 192/24, DSD, ALAC
- Lecture sans interruption
- Prise en charge de Spotify Connect\*, Flickr, radios Internet
- Assistant de configuration et interface utilisateur graphique (GUI) avancé
- Application Marantz Remote pour appareils iOS et Android
- Mode ÉCO

#### EAN

EU	NR1605/N1B	4951035053195	Black
	NR1605/N1SG	4951035053201	Silver-Gold
UK	NR1605/N1B	4951035053195	Black
	NR1605/N1SG	4951035053201	Silver-Gold

www.marantz.fr



# because music matters



marantz®

# NR1605

## AMPLIFICATEUR AUDIO VIDÉO RÉSEAU

### SLIM



FONCTIONNALITÉS	NR1605
<b>SON SURROUND MULTICANAL</b>	
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz	• / • / • / •
Multicanal stéréo	•
Amélioration audio compressée : MDAX2	•
<b>RÉSEAU</b>	
Certification DLNA	• (v1.5)
Formats avec pertes MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats sans pertes FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2.8 MHz)
FLAC HD 192/24	•
WAV 192/24	•
ALAC 96/24	•
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC)
Streaming photo (JPEG)	•
Streaming audio AirPlay	•
Compatibilité Windows PlayTo/Windows 8/RT	• / •
Internet Radio (vTuner)	•
Spotify Connect *	•
Compatibilité avec les applications de télécommande sur Smart Phones	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (double antenne)
<b>DIVERS</b>	
Tuner FM / AM	• / •
Bluetooth	•
Configuration automatique des enceintes par micro	Audyssey MultEQ
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Conversion vidéo	CVBS > HDMI; Comp > HDMI
Traitement vidéo	>1080p, 4k 30Hz
Certification ISF	•
Pass through HDMI en mode veille	•
Pass through vidéo 3D	•
Canal de retour audio	•
Affichage écran : Interface utilisateur graphique améliorée	•
Superposition de l'interface graphique sur HDMI	•
Assistant de configuration (anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, suédois, polonais, russe)	•
Préréglages de préférences Smart Select	4
Crossover variable	•
Zones multi-pièces	1
Redirection optimisée des basses	•

\* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

ENTRÉES/SORTIES	
<b>VIDÉO</b>	
Composite entrée/sortie	3 / 1
Composant entrée/sortie	2 / 1
HDMI entrée/sortie	7+1 / 1
<b>AUDIO</b>	
Analogique entrée/sortie	3 / 0
Entrée optique numérique	1
Entrée coaxiale numérique	1
Présortie multicanal	• (2.1)
Sortie caisson de basses	1
Zone présortie audio	•
<b>DIVERS</b>	
Enceinte A/B	•
Assignation enceinte	Enceinte B ou en hauteur
Bi-amplification (réglage 5.1 canaux)	•
Multi-pièces Surround	(arrière attribuable)
Marantz remote bus	•
Réseau : (contrôle par IP / mise à jour)	• / •
Entrées en façade : HDMI / USB	• / •
Audio USB (façade) / conçu pour iPod / conçu pour iPhone	• / • / •
<b>SPÉCIFICATIONS</b>	
Nombre d'amplificateurs	7
Puissance de sortie par canal	
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur monocal 90 W	90 W
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur bicanal 70 W	70 W
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur bicanal 50 W	50 W
Rapport signal audio/bruit 98 dB	98 dB
<b>GÉNÉRALITÉS</b>	
Couleurs disponibles : noir / argent-doré	• / •
Système de télécommande	RC021SR
Consommation électrique en W	250
Consommation en mode muet (marche/arrêt ...ÉCO) en W	30 / 40
Consommation en veille en W	0.2 (with CEC 0.5)
Dimensions maximales (L x P x H) en mm	440 x 376 x 105
Poids en kg	8,6

Le design et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées par Marantz sans préavis.



Entrée HDMI pratique en façade, accompagnée d'un port USB



AirPlay pour la lecture du contenu audio en flux depuis votre iPod, iPhone et iPad