



marantz®

Produktinformation

PM5004 VOLLVERSTÄRKER



Dieser exzellente Vollverstärker der Einstiegsklasse bricht alle Regeln. Dies liegt daran, dass er der erste in seiner Klasse mit Stromgegenkopplung ist – ein Ausstattungsmerkmal, das bisher ausschließlich wesentlich teureren Modellen vorbehalten war. Diese Technologie ermöglicht die schnelle und genaue Signalverarbeitung, die eine perfekt ausgeglichene Stereo-Wiedergabe und eine äußerst offene und präzise Abbildung des Bühnenaufbaus bewirkt. Dieser Verstärker leistet 40W pro Kanal bei 8 Ohm oder 55W bei 4 Ohm und ist mit einem Metallgehäuse und einer Gerätefront aus Metall ausgestattet, sodass eine äußerst steife und stabile Basis zur Verfügung steht. Der Verstärker bietet ausgesuchte Komponenten für die Klangeinstellung, einen Phono MM-Equalizer sowie die Source Direct-Funktion, die kürzeste Signalwege sicherstellt. Der PM5004 hat die Messlatte in der sogenannten Einstiegsklasse ohne Zweifel höher gelegt. Großartiger Sound. Erstaunliche Vielseitigkeit.

Haupteigenschaften

- 2x 40 Watt RMS an 8 Ohm
- Klangregler
- Source Direct-Funktion
- Lautsprecher A/B
- Phono MM-Eingang
- Hochwertige Anschlüsse

EAN

EU	PM5004/N1B	4951035042571
	PM5004/N1SG	4951035042588
UK	PM5004/T1B	4951035042960
	PM5004/T1SG	4951035042977

because music matters



marantz®

PM5004 VOLLVERSTÄRKER



AUSSTATTUNG	PM5004
Kanäle	2
Stromgegenkopplungstechnologie	0
Phono-EQ: Standard / Stromgegenkopplung / Konstante Stromgegenkopplung	0 / - / -
HDAM-Version	SA3
Leistungstrafo: Ringkern / EI	- / 0
Hochwertige Audiokomponenten	0
Balance / Bass / Höhen / Loudness	0 / 0 / 0 / 0
SONSTIGES	
LDPS-Netzteil	0
Eingangspufferverstärker (alle Eingänge / nur CD)	0 / -
Abschirmung des Systemblocks: Kupfer / Metall / ohne	- / - / 0
Source Direct	0
Standby-Modus	0
EINGÄNGE / AUSGÄNGE	
Audio-Eingänge	6
Phono-Eingang: MM/MC	0 / -
Audio-Ausgänge	2
Lautsprecher A/B	0
Lautsprecheranschluss: Schraube / Marantz / WBT	Transparent Screw
Zahl der Anschlüsse	4
D-Bus	0
Kopfhörerausgang	0
I-Pod Eingang (direkt / Docking-Station)	- / 0

TECHNISCHE DATEN	
Ausgangsleistung (8/4 Ohm RMS)	40 W / 55 W
Ausgangsleistung (8/4 Ohm DIN)	45 W / 60 W
Ausgangsleistung (8/4 Ohm IHF)	55 W / 80 W
Frequenzgang	10 Hz - 50 kHz
Klirrfaktor insgesamt	0.05 %
Dämpfungsfaktor	100
Eingangsempfindlichkeit: MM	2 mV / 47 kOhm
Signal-Rauschabstand: MM/MC	83 dB / -
Eingangsempfindlichkeit: High Level	200 mV / 20 kOhm
Signal-Rauschabstand: High Level	103dB(2V input)
ALLGEMEINES	
Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz	- / - / 0 / 0
Metallfront	0
Stromverbrauch in W	110
Standby-Stromverbrauch in W	0,4
Abnehmbares Stromkabel	0
Fernbedienung	RC003PM
Systemfernbedienung	0
Maße max. (B x T x H)	440 x 369 x 105
Gewicht in kg	6,7

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

because music matters

www.marantz.de