

Produktinformation

MM7025 STEREO-ENDVERSTÄRKER



Der MM7025 ist der perfekte Zweikanal-Endverstärker der diesjährigen Produktserie mit kolossalen 140W rms bei 8 0hm pro Kanal.
Sie können ihn als AV-Verstärker nutzen und Ihren vorderen Kanälen
eine bewegende Kraft verleihen, oder Sie verwenden den Verstärker
einfach als sensationelle Verbesserung für Ihre bestehende Stereoanlage. Und da dieselbe Technologie wie im MM7055 und im MM8003
zum Einsatz kommt, ist die Kombination mit diesen Geräten schnell,
effizient und einfach. Mit diesem Gerät stehen Ihnen großartige flexible
Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ferner ist der Verstärker wie
sein großer Bruder, der MM7055, mit einem neuen stilvollen Display,
XLR-Eingängen, DC-Triggern und dem Marantz-Bus ausgestattet.

Haupteigenschaften

- 2-Kanal Leistungs-Endstufe
- 2x 140 Watt (8 Ohm) / 2x 170 Watt (6 Ohm)
- Stromgegenkopplungstechnologie
- Leistungsstarke Stromversorgung
- XLR-Eingänge
- DC-Trigger Steuerungseingänge

EAN

EU MM7025/N1B 4951035042885 **UK** MM7025/T1B 4951035042892

because music matters



MM7025 STEREO-ENDVERSTÄRKER



AUSSTATTUNG	MM7025
Kanäle	2
Stromgegenkopplungstechnologie	0
Leistungstrafo: Ringkern / El	-/0
Hochwertige Audiokomponenten	0
Ausgesuchte Komponenten	0
Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium	0
SONSTIGES	
LDPS-Netzteil	0
Eingangspufferverstärker (alle Eingänge / nur CD)	0 / -
Standby-Modus	0
EINGÄNGE / AUSGÄNGE	
Symmetrischer Ein-/Ausgang	2 / -
Pre-Out / Main-In	-/2
Lautsprecheranschluss: Schraube / Marantz / WBT	0 / - / -
Zahl der Anschlüsse	2
D-Bus	0
Leistungssteuerung über Fernbedienung (Trigger – Eingang / Ausgang)	0
Flasher-Eingang / IR Receiver-Eingang	0 / -

TECHNISCHE DATEN	
Ausgangsleistung (8/4 Ohm RMS)	140 W / 170 W (6)
Frequenzgang	8 Hz-100 kHz (+-3 dB)
Klirrfaktor insgesamt	0.03% (20 Hz - 20 kHz)
Dämpfungsfaktor	100
Eingangsempfindlichkeit: High Level	1.2 V / 22 K
Eingangsempfindlichkeit: Balanced High Level	2.4 V / 30 K
Signal-Rauschabstand: High Level	105 dB
ALLGEMEINES	
Verfügbare Farben: Gold / Silber / Schwarz	-/-/0/-
Metallfront	0
Stromverbrauch in W	220
Standby-Stromverbrauch in W	0.4
Automatisches Ausschalten	0
Abnehmbares Stromkabel	0
Maße max. (B x T x H)	440 x 352 x 126
Gewicht in kg	10.5

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.