

# marantz®

## SR7009

### AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO AVEC FONCTION WIFI ET BLUETOOTH



Le nouveau SR7009 est basé sur le modèle SR7008 de l'année dernière, avec pas moins de neuf canaux d'amplification disposant chacun de 200 W de puissance pure. Imaginez : neuf enceintes disposées stratégiquement avec des capacités de traitement audio inégalées, mettant en œuvre jusqu'à 11.2 canaux tous compatibles avec les fonctions Audyssey DSX, DTS Neo:X 11.1, ainsi que la dernière technologie de décodage Dolby Atmos®. Vous serez submergé par un son multicanal absolu et votre système sera fin prêt pour le son 3D. De plus, nous avons aussi pensé à mettre à niveau Audyssey vers MultEQ XT32 /LFC Pro, de sorte que l'étalonnage des enceintes est devenu encore plus précis : chaque point de la pièce profite du summum en matière d'expérience surround. Le SR7009 est doté de fonctions WiFi et Bluetooth intégrées et prend en charge les formats Apple lossless, Gapless, FLAC HD 192/24 et même DSD, ainsi que le streaming réseau au format AIFF. Il comprend également les fonctionnalités de streaming audio Spotify Connect et AirPlay. Bien évidemment, nous n'avons pas tout modifié. Nous avons naturellement préservé avec soin la qualité sonore, cocktail addictif de puissance sans limites, de respect étonnant du détail et de profondeur sensationnelle. Autant d'aspects qui doivent beaucoup à la technologie de contre réaction de courant, à la préamplification HDAM et aux 200 W développés pour chacun des neuf canaux. Imaginez que ces excellentes performances audio s'appliquent à toutes vos musiques et sources cinéma. Les huit entrées HDMI (transmission/interpolation 4k/60 Hz) et les deux connecteurs HDMI de sortie pour la pièce principale et une autre pièce en mode multipièces permettent de gérer presque tous les formats Ultra HD actuels. Le SR7009 dispose aussi du mode ECO et de la fonction Smart Select. Enfin, la configuration et le fonctionnement de toutes ces fonctionnalités sont facilités par un assistant de configuration très pratique. Qui dit mieux ?

[www.marantz.fr](http://www.marantz.fr)

**DOLBY ATMOS**

**WiFi**  
CERTIFIED

**Bluetooth**

**HDMI** 7+1 in  
3 out

**4K** HD  
VIDEO

**PC AUDIO**  
STREAMING

**Spotify**

**dts**  
Neo:X | 11.1

**AUDYSSEY**  
DSX  
LFC

**AUDYSSEY**  
MULTEQ XT32

#### Caractéristiques principales

- Wi-Fi et Bluetooth intégrés
- Dolby Atmos
- Décodeurs Dolby TrueHD et DTS HD Master Audio
- Amplificateur de puissance séparés 9 x 200 W
- Traitement des signaux 11.2 canaux et sortie « pre-out » 13.2 canaux (avec 2 caissons de basses indépendants)
- Circuit d'amplification basée sur la réaction d'intensité avec les nouveaux modules HDAM Marantz
- Audyssey MultEQ XT32, LFC, Pro
- Audyssey DSX; dts-Neo:X (11.1 canaux)
- Version HDMI la plus récente avec une résolution 4k 60 Hz 4:4:4
- 7+1 entrées / 3 sorties HDMI (4k 60Hz, 4:4:4, 3D, ARC, Deep Color)
- Interpolation HDMI 1080p, 4k 50/60 Hz
- MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF
- Streaming audio AirPlay : FLAC 192/24, DSD, ALAC
- Lecture sans interruption (gapless)
- Prise en charge Spotify Connect\*, Flickr, radios Internet
- Entrée (MM) Phono
- Assistant de configuration et interface utilisateur graphique (GUI) avancée
- Trappe design grand format ; façade en aluminium
- Application Marantz Remote pour appareils iOS et Android
- Mode ÉCO

#### EAN

<b>EU</b>	SR7009/N1B	4951035053096	Black
	SR7009/N1SG	4951035053102	Silver-Gold



# because music matters

## SR7009

# AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO AVEC FONCTIONS WIFI ET BLUETOOTH



FEATURES	SR7009
<b>SON SURROUND MULTICANAL</b>	
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz	• / • / • / •
Dolby Atmos	•
Audyssey DSX	•
dts-Neo:X (11.1ch)	•
Multichannel Stereo	•
Amélioration audio compressée : MDAX2	•
<b>RÉSEAU</b>	
Certification DLNA	• (v1.5)
Formats compressés MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formats non compressés FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2.8 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 96/24	• / • / •
Lecture sans interruption	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Streaming photo (JPEG)	•
Streaming audio AirPlay	•
Compatibilité Windows PlayTo / Windows 8/RT	• / •
Internet Radio (vTuner) / Spotify Connect *	• / •
Compatibilité avec les applications de télécommande sur Smart Phones Android/iOS	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (dual antenna)
<b>PRATIQUE ET FIABLE</b>	
Tuner FM / AM	• / •
Topologie d'amplification basée sur la réaction d'intensité	•
Modules HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules)	•
Composants audio haute qualité	•
Bluetooth	•
Configuration automatique des enceintes par micro	Audyssey Mult EQ XT32 (Pro)
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Conversion vidéo	CVBS > HDMI; Comp > HDMI
Traitement vidéo	>1080p, 4k 50/60Hz
Certification ISF	•
Pass-through HDMI en mode veille	•
Pass-through vidéo 3D / Canal de retour audio	• / •
Affichage écran : Interface utilisateur graphique améliorée	•
Superposition de l'interface graphique sur HDMI	•
Assistant de configuration (anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, suédois, polonais, russe)	•
Smart Select	4 préséglages
Crossover variable	•
Zones multi pièces	3
Redirection optimisée des basses	•

ENTRÉES/SORTIES	
<b>VIDÉO</b>	
Composite entrée/sortie	3+1 / 2
Composant entrée/sortie	3 / 1
HDMI entrée/sortie	7+1 / 3 (2 principal + zone)
<b>AUDIO</b>	
Analogique entrée/sortie	5+1 / 0
Entrée optique numérique	2
Entrée coaxiale numérique	2
Présortie multicanal	• (13.2)
Sortie caisson de basses	2
Zone présortie audio	•
Entrée multicanal 7.1	•
<b>DIVERS</b>	
Bornes plaquées or	•
Enceinte A/B	•
Hauteur borne enceinte	Enceinte B ou Hauteur
bi-amplification (réglage 5.1 canaux)	•
Borne d'enceinte multi pièces	Surround arrière attribuable
Commande RS232	•
Voyant clignotant entrée IR	•
Sortie déclencheur DC	•
Bus de commande Marantz	•
Réseau : (contrôle par IP / mise à jour)	• / •
Entrées en façade : HDMI / USB	• / •
Audio USB (façade) / conçu pour iPod / conçu pour iPhone	• / • / •
<b>SPÉCIFICATIONS</b>	
Nombre d'amplificateurs	9
Puissance de sortie par canal	
6 ohms, 1 kHz, 1 %, haut-parleur monocal	200 W
6 ohms, 1 kHz, 0,7 %, haut-parleur stéréo	165 W
8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, 0,08 %, haut-parleur stéréo	125 W
Rapport signal audio/bruit	98 dB
<b>GÉNÉRALITÉS</b>	
Couleurs disponibles : black / silver-gold	• / •
Système de télécommande	RC026SR
Consommation électrique en W	710
Consommation en mode muet (marche/arrêt...ÉCO) en W	65 / 110
Consommation en veille en W	0.2 (avec CEC 0,5)
Dimensions maximales (L x P x H)	440 x 411 x 185
Poids en kg	13,8

\* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de fabrique de Dolby Laboratories. Le terme et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toutes les utilisations de ces marques par D&M Holdings Inc. sont effectuées sous licence. Les autres marques et désignations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Marantz est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de D&M Holdings, Inc.

Le design et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés par Marantz sans préavis.