

marantz®



CINEMA 30

Amplificateur AV

Le CINEMA 30 est l'AVR le plus raffiné que Marantz ait jamais conçu. Doté de fonctions haut de gamme, optimisé par des décennies de savoir-faire, d'un style intemporel et conçu pour des performances optimales, le CINEMA 30 de Marantz est la base des systèmes de home cinéma de pointe.

- **Puissance élevée et faible distorsion**
Chaque canal offre une puissance de 140W avec 0,05% de THD, pour une dynamique puissante et des détails subtils.
- **11 canaux et de nombreuses configurations**
Bien que 11 canaux d'amplification soient intégrés, le CINEMA 30 peut traiter jusqu'à 13,4 canaux, ce qui permet un agencement parfait des enceintes dans votre pièce.
- **L'ingénierie sans compromis**
Les technologies de performance hi-fi telles que le HDAM SA-2, les amplificateurs symétriques monolithiques alimentés par un transformateur toroïdal, permettent au CINEMA 30 d'atteindre des niveaux de performance rarement atteints par un AVR.
- **Un son conçu et calibré pour vous**
Les composants haut de gamme et exclusifs sont choisis par les ingénieurs du son Marantz pour obtenir le son le plus musical qui soit. De puissants outils de calibrage et de réglage sont inclus, ce qui vous permet d'obtenir les meilleures performances du système..
- **Compatibilité**
7 entrées HDMI, ainsi que des entrées numériques, analogiques et phono - et même des sorties vidéo analogique, haut-parleur et préampli - garantissent la connectivité avec pratiquement tous vos appareils.
- **Un style intemporel et moderne**
L'excellence s'entend et se voit. Le CINEMA 30 est méticuleusement fabriqué au Japon avec des matériaux authentiques dans un style contemporain, à l'image de son patrimoine et de ses performances époustouflantes.



The Most Musical Sound

CINEMA 30

Spécifications Techniques



Surround Multicanal		
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro / DTS Neo:6 / DTS Neural:X / DTS Virtual:X	Oui / Oui / Oui / No / Oui / Oui	
IMAX Enhanced	Oui	
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Virtualisation de Hauteur Dolby Atmos / Dolby Atmos Music / Dolby ProLogic II / Dolby Surround	Oui / Oui/ Oui / Oui / Oui/ Oui	
Auro 3D	Oui	
Audio 360 Reality / MPEG H	Oui / Oui	
Stereo Multicanal	Oui	
Nombre de canaux de traitement Max (préampli)	13.4	
Améliorations sonores		
Amplificateur de puissance indépendant	Oui	
Châssis plaqué cuivre	Oui	
Transformateur de puissance : Toroidal / EI	Toroidal	
Topologie de la contre-réaction de courant	Oui	
Modules d'amplification hyper dynamique (HDAM)	Oui	
Mode Pure Direct	Oui	
Borniers RCA plaqués or	Oui	
Réducteur temporel de Jitter	Oui	
Audyssey	MultEQ XT32	
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume / Audyssey LFC	Oui / Oui / Oui	
Mise à jour Dirac Live (option payante)	Oui	
Amélioration de l'audio compressé : MDAX2	Oui	
Réseau		
Streaming HEOS & Multi-Room	Oui	
Réémission Bluetooth pour les écouteurs Bluetooth	Oui (avec contrôle volume)	
Works with Alexa	Oui	
Partage audio en réseau	Oui	
Formats avec perte de données	MP3 / WMA / AAC	
Formats sans perte de données	FLAC / ALAC / WAV	
Formats sans perte de données:	FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	
Streaming DSD Audio	Oui, 2.8/5.6 MHz	
Lecture sans décalage	Oui (FLAC, WAV, ALAC, DSD)	
Streaming AirPlay Audio	Oui (AirPlay 2)	
Radio Internet	Oui (Tuneln)	
Spotify	Oui (Spotify Connect)	
Autres services de Streaming	Amazon Music HD / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix	
Roon Tested	Oui	
Compatible avec l'application de télécommande pour les téléphones connectés.	Télécommande AVR	
Compatible avec l'application de télécommande pour tablettes	Android / iOS / Amazon Kindle	
Wi-Fi / Bluetooth / Ports Ethernet	Oui / Oui / Oui	
HDMI		
Prise en charge HDCP 2.3	Oui	
Sorties HDMI : Zone / Principale	Oui	
Video Conversion Analogique → HDMI	Oui	
Analogique vers Scaling HDMI	Oui	
HDMI vers Scaling HDMI	Oui	
Incrustation d'interface graphique sur HDMI	Oui	
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB	Oui	
8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB Pass-through In/Out	Oui	
HDMI 2.0: 3D / 4K / CEC / ARC	Oui	
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR	Oui	
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through pour le Gaming	Oui	
Tx rafraîchissement variable / Transport. rapide vidéo / Chgt rapide de média	Oui / Oui / Non	
Signal Pass-through 3D	Oui	
Signal Pass-through 8K / Scaling / Interface graphique	Oui / Oui / Oui	
4K Signal Pass-through / Scaling / Interface graphique	Oui / Oui / Oui	
Pass-through HDMI en Mode Standby	Oui	
CEC	Oui	
Capacité audio DSD	Oui	
Audio Return Channel	ARC, eARC	
Auto LipSync	Oui	

Multiroom / CI		
HEOS Multi-Room Intégré		Oui
Zones Multi-Room		3
Zone Audio Source: HDMI / Opt. Coax / Network. USB / Analogique		Oui (2ch) / Oui (2ch) / Oui / Oui
Sortie Zone Audio : Enceinte / Pre sortie		Oui / Oui
Sortie Zone HDMI de Source HDMI		Oui
Contrôle IP / Contrôle RS232 / Web Control / App Control		Oui / Oui / Oui / Oui
Entrée IR Flasher		Oui
Système Marantz Remote Bus		Oui
Sortie DC Trigger		3
Diagnostiques HDMI		Oui
Entrées/Sorties		
Video	Entrée/sortie vidéo	2 / 0
	Entrée/sortie des composants	1 / 0
	Entrées/Sorties HDMI	7 / 3
	Sorties Multi-Room Video : Video / HDMI	Non / Oui
Audio	Entrées / Sorties Analogiques	7 / 0
	Entre Phono (MM)	Oui
	Entrées Digitales: Optiques / Coaxiales	2 / 2
	Sorties Multi-Room : Analogique / Digitale	2 / 0
	Pre sorties Multicanal	Oui (13.4)
	Sorties Subwoofer	4 (indépendentes)
Autres	Bornier d'enceinte : Vis plaquée or / Vis normale	Oui / Non
	Nombre de borniers de haut-parleurs	13
	Enceintes A / B	Assignable
	Bi-amplification	Assignable
	Bornier d'enceinte multi-pièces	Assignable
	Entrées façade : Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB	Non / Non / Non / Non / Non / Oui
	USB Audio	Oui
	Alimentation USB sur le panneau arrière	Oui
Spécifications		
Nombre d'amplificateurs		11
	8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive	140 W
	6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive	175 W
	6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive	250 W
70% Garantie		Oui
Autres		
Configuration automatique des haut-parleurs par microphone		Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (mise à jour)
Affichage frontal		2 line FLD + port hole OLED
Interface graphique - GUI		Modern HD GUI
Langues GUI		9
Assistant d'installation		Oui
Smart Select		Oui
Mise à jour du micrologiciel via le réseau / USB		Oui / Oui
Crossover variable / Redirection optimisée des basses / Synchro des basses		Oui / Oui / Oui
Mode ECO / Auto Power Off / Sleep Timer		Oui / Oui / Oui
General		
Panneau façade métal		Oui
Télécommande		RC051SR
Préprogrammé / Apprentissage / Affichage LCD		Oui / Oui / Oui
Consommation	Puissance	780 W
	Puissance, No Sound (ECO on / off)	65 W / 110 W
	Standby	0.2 W
	Standby CEC	0.5 W
	Reseau Standby	Moins de 2.0 W
	Contrôle Réseau, ON	Moins de 2.0 W
Dimensions Max	Antenne, Horizontale: (L x P x H) en cm	442 x 457 x 189
	Antenne, Verticale: (L x P x H) en cm	442 x 457 x 257
	sans Antenne: (L x P x H) en cm	442 x 447 x 189
Contenu de la boîte		Unité principale, télécommande, piles, étiquettes des fils, guide de démarrage rapide, micro Audyssey avec support en carton, 2 antennes ext. détachables, cordon d'alimentation.
Poids en kg		19.4
EAN		0747192140458 (N1B) 0747192140465 (N1SG)

Design and specifications are subject to change by Marantz without notice.

www.marantz.com