

# marantz



## SR5015

### AV-RECEIVER MIT 7-KANAL-ENDSTUFE FÜR EINDRUCKSVOLLEN 3D-SOUND, 8K VIDEO UND HEOS BUILT-IN

Der SR5015 bietet die für Marantz AV-Receiver übliche Audioqualität und erzeugt ein sehr eindrucksvolles sowie detailreiches Surround-Sound-Erlebnis. Der SR5015 verfügt mit der neuesten Current Feedback-Topologie und den von Marantz selbst entwickelten hochauflösenden HDAMs sowohl über die Leistung als auch die Finesse, um Sie zu begeistern. Streamen Sie Musik von führenden Diensten, und hören Sie mit HEOS Built-in Musik im ganzen Haus.

- Hohe Leistung und viele Anschlussmöglichkeiten für Ihre Audio-Vorlieben: Diskreter 7.2 Kanal Leistungsverstärker mit 180W pro Kanal.
- 8K/60Hz und 4K/120Hz Pass-Through (an einem Eingang) für jede Entertainment-Anforderung: Genießen Sie mit der neuesten HDMI-Technologie mit 8K-Videoqualität von Ihrem 8K-Quellgerät oder mit 8K-Upscaling von Full HD- oder 4K-Quellen.
- Unterstützt die fortschrittlichsten dreidimensionalen Audioformate: Mit Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X und DTS Virtual:X erleben Sie raumfüllenden, multidimensionalen Sound.
- Erweiterter Audio-Rückkanal (eARC): Schließen Sie Ihren Fernseher über den Haupt-HDMI-Ausgang mit eARC-Unterstützung an, um unkomprimierte Audioformate wie Dolby Atmos und DTS:X direkt von Ihrer Smart TV-App oder von an den TV angeschlossenen Quellen an Ihren AV-Receiver zu übertragen.
- Die beste Technologie für das Heimkino: Die Unterstützung der neuesten HDR-Formate einschließlich HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, 4:4:4 Farbauflösung und BT.2020 sowie Dynamic HDR bietet eine außergewöhnliche Bildqualität in Bezug auf Helligkeit, Klarheit und Kontrast.
- Fortschrittliche Gaming-Spezifikationen: Mit 4K/120Hz Pass-through, variabler Bildwiederholfrequenz (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) und Quick Frame Transport (QFT) erleben Sie Ihre Games mit erstaunlicher Bildqualität sowie reduzierter Verzögerung und Latenz.
- Hochauflösendes Streaming für audiophilen Klang: Hören Sie verlustfreie ALAC-, FLAC- und WAV-Dateien mit bis zu 24 Bit/192 kHz sowie DSD-Titel mit 2,8 MHz und 5,6 MHz und genießen Sie Ihre Musik genau so, wie es der Künstler beabsichtigt hat.
- Exklusive Komponenten für die bekannte Klangsignatur von Marantz: Marantz HDAM-Technologien, Current Feedback, 32-Bit-D/A-Wandler und Hybrid-PLL-Clock-Jitter-Reducer erzeugen einen sauberen, dynamischen und detailreichen Klang.
- HEOS Built-in und die kostenlose HEOS App: Ihr Schlüssel zu digitalem Musik-Streaming, Multiroom-Audio und Sprachsteuerung im ganzen Haus.
- Nahezu unbegrenzte Musikquellen: Streamen Sie Musik über Spotify Free und Premium, Amazon Music HD, Tidal und anderen, oder streamen Sie per AirPlay 2 oder Bluetooth direkt von Ihrem Smart Device.

## Modern Musical Luxury



# SR5015

## Technische Daten



<b>Mehrkanal Surround</b>		
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro	• / • / -	
DTS Neo:X / DTS Neural:X	- / •	
DTS Virtual:X	•	
IMAX Enhanced	-	
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization	• / • / •	
Dolby ProLogic Iiz / Dolby Surround	- / •	
Auro 3D	-	
Mehrkanal Stereo	•	
Vorverstärker-Kanäle	7.1	
<b>Klangveredelung</b>		
Diskrete Endstufen	7	
Verkupfertes Chassis	-	
Leistungstransformator: Ringkern / EI	EI	
Current Feedback Topologie	•	
Hyper Dynamic Amplifier Module (HDAM)	•	
Pure Direct	•	
Vergoldete Cinch-Anschlüsse	-	
Clock Jitter Reducer	-	
Audyssey	MultEQ XT	
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •	
Audyssey LFC	-	
Komprimierter Audio Enhancer: MDAX2	•	
<b>Netzwerk</b>		
HEOS Multiroom und Streaming	•	
Bluetooth Transmitter für Bluetooth Kopfhörer	•	
Amazon Alexa / Google Voice Assistant / Apple Siri	• / • / •	
Komprimierte Formate: MP3 / WMA / AAC	• / • / •	
Verlustfreie Formate: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •	
DSD Audio-Streaming	• (2,8/5,6MHz)	
FLAC HD 192/24	•	
Lückenlose Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)	
AirPlay Audio-Streaming	• (AirPlay 2)	
Internetradio	• (Tuneln)	
Spotify	• (connect)	
Amazon Music HD / Deezer / TIDAL / Napster / weitere	• / • / • / • / variiert je Region	
Kompatibel mit Remote APP für Smartphones	Android / iOS	
Kompatibel mit Remote APP für Tablets	Android / iOS / Amazon Kindle	
Ethernet-Anschluss	•	
WLAN	•	
Bluetooth	•	
<b>HDMI</b>		
HDMI Eingänge: Hinten / Vorne	6 / 0	
HDCP2.3 Unterstützung	•	
HDMI-Ausgänge: Main / Zone	2 / -	
Video-Konvertierung Analog -> HDMI	•	
HDMI zu HDMI Skalierung	bis zu 8K 60/50Hz	
8K/60Hz / 4K/120Hz / CEC / eARC	• / • / • / •	
Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR / HLG	• / • / • / •	
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming	•	
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport / Quick Media Switching	• / • / •	
HDMI Pass-Through im Standby Modus	•	
DSD-Audio	-	
Auto LipSync	•	
<b>Multiroom / CI</b>		
HEOS Multiroom Integriert	•	
TV-Sound Gruppierung	•	
Multiroom Zonen	2	
Zone Audio-Quelle: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog	• (2 Kanal) / • (2 Kanal) / • / •	
Zone Audio-Ausgang: Lautsprecher / Vorverstärker	• / •	
Zone HDMI-Ausgang von HDMI-Quelle	-	
IP-Steuerung / RS232-Steuerung / Web-Steuerung / App-Steuerung	• / • / • / •	
IR Flasher Eingang	•	
Marantz Remote Bus	•	
DC Trigger-Ausgang	1	
HDMI Diagnose	•	

<b>Weiteres</b>		
Automatische Lautsprechereinstellung mit Mikrofon	Audyssey MultEQ XT	
FL Display	Bullauge	
Grafische Benutzeroberfläche - GUI	Advanced	
ISF Zertifizierung	•	
GUI Sprachen	9	
Einrichtungsassistent	•	
Smart Select	•	
Firmware Update über Netzwerk / USB	• / •	
Variable Übernahmefrequenz	•	
Optimierte Bassumleitung	•	
Bass Sync	-	
ECO Modus	•	
Automatischer Standby	•	
Sleep Timer	•	
<b>Video Eingänge/Ausgänge</b>		
FBAS In / Out	2+1 / 1	
Farbkomponenteln / Out	2 / 1	
HDMI In / Out	6 / 2	
Multiroom Video-Ausgang: Video / HDMI	- / -	
<b>Audio Eingänge/Ausgänge</b>		
Analog In / Out	4+1 / -	
Phono (MM) In	•	
Digital In: Optisch / Koaxial	2 / 2	
Multiroom Out: Analog / Digital	1 / -	
Mehrkanal-Vorverstärker-Ausgänge	• (7.2)	
Subwoofer-Ausgänge	2	
7.1 Mehrkanal-Eingang	-	
<b>Andere</b>		
Lautsprecher-Anschlüsse: Vergoldete Schrauben / Reguläre Schrauben	- / •	
Anzahl Lautsprecher-Anschlüsse	7	
Lautsprecher A / B	zuweisbar	
Bi-Amping	zuweisbar	
Multiroom Lautsprecher-Anschlüsse	zuweisbar	
Front-Eingänge: Audio / FBAS / Digital (Opt) / HDMI / USB	• / • / - / - / •	
USB Audio	•	
UKW/MW Tuner	•	
<b>Generelle Leistung</b>		
Anzahl Endstufen	7	
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% 2 Kanäle)	100 W	
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 0,7% 2 Kanäle)	140 W	
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% 1 Kanal)	180 W	
70% Leistungsgarantie	•	
<b>Allgemein</b>		
Metall-Front	-	
System-Fernbedienung	RC042SR	
Vorprogrammiert / Lernfunktion / LCD Display	- / - / -	
Leistungsaufnahme in W	650	
Leistungsaufnahme im Leerlauf (ECO an / aus) in W	45 W / 75 W	
Standby-Verbrauch in W	0,2	
CEC Standby-Verbrauch in W	0,5	
Netzwerk Standby-Verbrauch in W	3,7	
Maximale Abmessungen in mm mit Antenne: Horizontal (B x T x H) mit Antenne: Vertikal (B x T x H) ohne Antenne (B x T x H)	440 x 348 x 161 440 x 348 x 231 440 x 338 x 161	
Gewicht in kg	10,1	
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) in mm	520 x 429 x 243	
Gewicht mit Verpackung in kg	12,3	
SAP Code / EAN Schwarz	SR5015/N1B 4951035073094	
SAP Code / EAN Silber-Gold	SR5015/N1SG 4951035073100	

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-DS-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

[www.marantz.de](http://www.marantz.de)