

# marantz®

## NR1605

### LIFESTYLE AV-RECEIVER MIT NETZWERK, WIFI UND BLUETOOTH



Der NR1605 ist mit den fortschrittlichsten Netzwerkfunktionen ausgestattet und bietet so Zugriff auf eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Musikquellen. Die integrierte AirPlay-Technologie ermöglicht Benutzern die einfache drahtlose Wiedergabe von Titeln von ihrem iPhone, iPod Touch und iPad. Mit der neuen Bluetooth-Funktion ist die Integration von mobilen Geräten mit Android, iOS und Windows PCs ebenfalls kinderleicht. Dank des DLNA-Standards gibt der schlanke Neue auch Musik von einem lokalen Speichermedium (NAS) wieder, empfängt tausende von Internetradiosendern und unterstützt Online-Musikdienste wie Spotify Connect. Echte Musikliebhaber können sogar die neuesten Audioformate wie Apple lossless und FLAC HD 192/24 oder das für SA-CD-Player optimierte Bitstream-DSD-Format wiedergeben und das alles unterbrechungsfrei (Gapless).

#### Hervorragende Klangleistung über diskreten Verstärker

Der NR1605 überzeugt dank seiner diskreten Verstärkerstufen durch die gewohnt hohe Marantz-Klangqualität. Er ist mit einem 7-Kanal-Verstärker mit jeweils 90 Watt pro Kanal ausgerüstet und bietet zudem decodiertes Dolby True HD und DTS-HD-Audio für echtes Heimkino-Vergnügen. Seine insgesamt acht HDMI-Eingänge können Signale aus den verschiedensten Digitalquellen verarbeiten, sodass sich bequem verschiedenste Quellen parallel anschließen lassen.

Außerdem ist die gesamte Einrichtung ein Kinderspiel: Die erweiterte Benutzeroberfläche (GUI) mit dem nochmals verbesserten Setup-Assistenten und der Audyssey MultEQ-Raumkalibrierung ist so selbsterklärend und intuitiv gestaltet, dass Handbuchlesen eigentlich überflüssig ist.

Dem NR1605 liegt erstmalig ein Mikrofon-Ständer als Bausatz bei, welcher es ermöglicht, die Raumeinmessung an den korrekten Hörpositionen durchzuführen – somit wird diese Justierung noch genauer und lässt sich der Klang noch besser auf die Beschaffenheiten des Raumes einstellen.

#### Spezifikationen

- Wi-Fi und Bluetooth integriert
- Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio
- 7-Kanal diskrete Leistungsendstufen, 90 Watt pro Kanal
- Audyssey MultEQ Raumeinmessung mit Mikrofon-Ständer
- Neueste HDMI Version mit 4k 60Hz 4:4:4 Auflösung
- 7+1 Front HDMI Eingänge / 1 Ausgang (4k 60Hz, 3D, ARC, Deep Color)
- USB Eingang für Massenspeicher und iOS-Geräte
- HDMI Scaling 1080p, 4k 30Hz
- MP3, WAV, AAC, WMA, AIFF
- HD Audio streaming: FLAC 192/24, DSD, ALAC
- Gapless Playback auch für alle HD-Audio Formate
- Spotify Connect\* (\* wenn Verfügbar, Abo nötig), Flickr, Internet Radio
- Setup Assistant und aufwendiger GUI
- Marantz Remote App für iOS und Android Geräte
- ECO mode, spart bis zu 40% Strom im Betrieb

#### EAN

EU	NR1605/N1B	4951035053195	Schwarz
	NR1605/N1SG	4951035053201	Silbergold

www.marantz.de



# because music matters



marantz®

## NR1605

### LIFESTYLE AV-RECEIVER MIT NETZWERK, WIFI UND BLUETOOTH



AUSSTATTUNG	NR1605
<b>MEHRKANAL SURROUND</b>	
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	• / • / • / •
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz	• / • / • / •
Multichannel Stereo	•
Compressed audio Enhancer: MDAX2	•
<b>NETZWERK</b>	
DLNA Certified	• (v1.5)
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2.8 MHz)
FLAC HD 192/24	•
WAV 192/24	•
ALAC 96/24	•
Gapless playback	• (FLAC, WAV, ALAC)
Photo streaming (JPEG)	•
AirPlay audio streaming	•
Windows PlayTo / Windows 8/RT compatible	• / •
Internet Radio (vTuner)	•
Spotify Connect *	•
App-Steuerung via Smart-Phones	Android/iOS
Ethernet / Wi-Fi	• / • (2 Antennen)
<b>MERKMALE</b>	
FM / AM Tuner	• / •
Bluetooth	•
Einmessfunktion mit Mikrophon	Audyssey MultEQ
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Video conversion	CVBS > HDMI; Comp > HDMI
Videoprocessing	>1080p, 4k 30Hz
ISF Certification	•
HDMI path through on stand-by	•
3D video pass through	•
Audio Return Channel	•
On Screen Display: Advanced GUI	•
GUI overlay on HDMI	•
Setup Assistant (English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Polish, Russian)	•
Smart Select	4 presets
Variable Trennfrequenz	•
Multiroom Zonen	1
Optimized Bass Redirection	•

\* Nicht in allen Ländern verfügbar.

EIN-/AUSGÄNGE	
<b>VIDEO</b>	
Composite In / Out	3 / 1
Component In / Out	2 / 1
HDMI In / Out	7+1 / 1
<b>AUDIO</b>	
Analog In / Out	3 / 0
Digital Optical In	1
Digital Coaxial In	1
Multichannel Pre Out	• (2.1)
Subwoofer Out	1
Zone 2 Audio-Preout	•
<b>Weitere</b>	
Speaker A / B	•
Height Lautsprecher Anschlüsse	Speaker B oder Height
Bi-amp drive (5.1 ch setting)	•
Multiroom Lautsprecher-Anschlüsse	Surround Back wählbar
Marantz remote bus	•
Network: (IP-control / update)	• / •
Front Inputs: HDMI / USB	• / •
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone	• / • / •
<b>SPEZIFIKATIONEN</b>	
Verstärker-Kanäle	7
Leistung pro Kanal	
6 ohm, 1 kHz, 1%, 1ch Drive	90 W
6 ohm, 1 kHz, 0.7%, 2ch Drive	70 W
8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08%, 2ch Drive	50 W
Audio Signal-Rauschabstand	98 dB
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Verfügbar in Schwarz/Silbergold	• / •
Systemfernbedienung	RC021SR
Leistungsaufnahme in Watt	250
Leistungsaufnahme in Watt Eco on/off	30 / 40
Leistungsaufnahme in Standby in Watt	0.2 (with CEC 0.5)
Größe: (B/T/H) in mm	440 x 376 x 105
Gewicht in Kg	8.6

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



USB-Fronteingang für USB- und HDMI-Quellen



Airplay-Streaming via iPod, iPad, iPhone